



PARA PROGRAMAR EL TELEFONO DESPUES DEL 5 ABRIL.

Cuando levante el fono, presione "*" y "#" más el numero de su clave secreta, la pantalla mostrara "PROGRAM(00-16)" entrando en la función de programación

FUNCIÓN 09. Programación de tarifas y tiempo

Presione "09", la pantalla indicara

"L1f. 07d, 5u/115s"

"L1f:" Es la proporción para el primer grupo de la llamada local. Usted puede escoger el grupo de la llamada local, grupo de la llamada STD y el grupo de la llamada IDD **presionando los números "1" y "4"**

"07d" Es la cantidad de dígitos por grupos, usted puede programar la limitación, **marcando el teclado con los números "2" y "5"**. El rango de dígitos es de 3-32.

"5u/115s" Es el monto en dinero y tiempo para este grupo de llamadas (monto \$0.50 por 115 segundos), usted puede ajustar dinero "5u" **usando las teclas "3" y "6"**, "1u" es igual a \$0.10. Presionando la tecla amarilla y la tecla de remarcar se puede ajustar la duración de tiempo.

Luego presione "#" e ingresara al segundo tiempo, para la programación de proporción para continuar hablando.

Ejemplo: L1f:07d, 5u/115s. #

Lls: 5u/55s.

El cobro seria de la siguiente manera \$ 0.50 por 115 sec. El segundo tiempo seria \$ 0.50 por 55 sec. La cantidad máxima de cifras que usted puede marcar es 7.

[Más Información](#)

Tabla de datos para las funciones 09 y 10, programación actual (Provincias)

Función 9	Función 10	Prefijos
L1f:06d,2u/58s L1s: ,2u/58s	LOC(1) Local Fijo	2, 3, 4, 5, 6, 7
L2f:09d,5u/23s L2s: ,5u/23s	LOC (2) Local Móvil	9
L3f:06d,7u/58s L3s: ,7u/58s	LOC (3) Local Rural	8
De L4 a L8	De LOC(4) a LOC(8)	En blanco
S1f:09d,5u/57s S1s: ,5u/57s	STD(1) Nacional Fijo	1, 4, 5, 6, 7, 8
S2f:12d,20u/57s S2s: ,20u/57s	STD(2) Nacional Móvil	19, 419, 429, 439, 449, 519, 529, 539, 549, 569 619, 629, 639, 649, 659, 669, 679, 729, 739, 749 769, 829, 839, 849
S3f:09d,10u/57s S3s: ,10u/57s	STD(3) Nacional Rural	18, 418, 428, 438, 448, 518, 528, 538, 548, 568 618, 628, 638, 648, 658, 668, 678, 728, 738, 748, 768, 828, 838, 848
De S4 a S8	STD(4) a STD(8)	En Blanco
I1f:23d,20/57s I1s: ,20/57s	IDD(1) Internacional	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
I2f:23d,30/57s I2s: ,30/57s	IDD(2) Internacional	53, 91, 92, 93
De I3 a I8	De IDD(3) a IDD(8)	En blanco

En la siguiente figura, se muestra donde se debe hacer los cambios, por favor tome nota.

Función 9	Función 10
L1f:06d,2u/58s L1s: ,2u/58s	LOC(1) Local
L2f: 09d,5u/23s L2s: ,5u/23s	LOC(2) Local
L3f:06d,7u/58s L3s: ,7u/58s	LOC(3) Local Rural
De L4 a L8	De LOC(4) a LOC(8)
S1f:09d,5u/57s S1s: ,5u/57s	STD(1) Nacional
S2f: 12d,20u/57s S2s: ,20u/57s	STD(2) Nacional
S3f:09d,10u/57s S3s: ,10u/57s	STD(3) Nacional Rural

A telefonos móviles locales cambiar la numeración: **7d** cambiar por **9d**

A telefonos móviles nacionales cambiar la numeración: **10d** por **12d**

Para la nueva programación, **SOLO** se debe agregar 2 dígitos en la tabla de prefijos correspondientes a los celulares, tanto en los locales como en los de Larga distancia Nacional, en la función 09.

Explicación:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSIPTEL disponen que desde el sábado 5 de abril del 2008, se aumentara la numeración celular a 9 dígitos a nivel nacional, este aumento no implica cambio alguno con la

programación de los teléfonos monederos y es más, se acomoda a su óptimo funcionamiento.

El aumento sigue de la siguiente forma:

Para Arequipa (95), Piura (96), La Libertad (94) y Lambayeque (97), se debe AUMENTAR dos dígitos al número de celular actual (94, 95, 96 y 97), como notará, comienza con el dígito 9.

Ejemplo: Si el número es 9143443 y es de Arequipa, el nuevo número será **95**9143443.

Si el número es 8668810 y es de Arequipa, el nuevo número será **95**8668810

Si el número es 8012001 y es de Trujillo, el nuevo número será **94**8012001

En otros departamentos del Perú, al número actual, se debe **agregar** el código de ciudad **DESPUES** del **9** y continuar con los dígitos siguientes. También en este caso comienza con el 9.

Ejemplo: Si el número es 9539453 y es de Puno, el nuevo número será **951**539453

Si el número es 9942664 y es de Cusco, el nuevo número será **984**942664

Si el número es 9791211 y es de San Martín, el nuevo número será **942**791211

Y para Lima y Callao, se debe **aumentar** el 9 al número actual.

Ejemplo: Si el número es 99664242, el nuevo número será **9**99664242

Si el número es 81021212, el nuevo número será **9**81021212

En consecuencia, los números dedicados para los celulares sigue siendo el 9, es por ello que SOLO se debe AUMENTAR 2 dígitos en la programación de los teléfonos monederos **PAC3TEL**.

Para el caso de una llamada de larga distancia, el modo de marcar debe ser como siempre se ha hecho, tomemos en cuenta que **NO SE HA HECHO NINGÚN CAMBIO** en lo que se refiere a Larga Distancia Nacional, ya que el **AUMENTO y/o MODIFICACIÓN**, solo es para el **NÚMERO DE CELULAR**, por tanto, la marcación para llamar a cualquier número de cualquier lugar, sigue siendo el mismo, es decir: - Cero + código de ciudad + **NUEVO número celular**.

- Código operador de larga distancia (19xx) + cero + código de ciudad + **NUEVO número celular**.

Ejemplo: Si el número es 959143443, es un celular de Arequipa y estoy en lima, debo marcar: Cero (0) + código de ciudad (54) + **nuevo número** (959143443) = **054-959143443** Código operador Larga Distancia (19xx) + Cero (0) + código de ciudad (54) + **nuevo número** (959143443) = **19XX 054-959143443**

Si el número es 999664242, es un celular de Lima y estoy en Arequipa, debo marcar: Cero (0) + código de ciudad (1) + **nuevo número** (999664242) = **01-999664242** Código operador Larga Distancia (19xx) + Cero (0) + código de ciudad (1) + **nuevo número** (999664242) = **19XX 01-999664242**

NOTA: El 19xx es en el caso de no haber preseleccionado con ningún operador de Larga Distancia.

Si tiene dudas o no puede hacer los cambios, tiene las siguientes alternativas:

1. Consígase dos líneas, una línea de teléfono para que nos llame Ud. (Lima – 01-2216295) y la otra línea, para conectar su teléfono **PAC3TEL** y programar con la ayuda de nuestro personal técnico.
2. Envíe el equipo **PAC3TEL** a Lima: Av. Du Petit Thouars 2804 – San Isidro. Todos los envíos deben ser: **entrega a domicilio** y el costo del servicio por la nueva programación es de S/.30.00. No incluye gastos de envío.
3. Deposite el monto por la programación a la cuenta 191-1579021-1-16, Banco de Crédito del Perú, a nombre de Wilver Ricaldi Yarasca. Una vez hecho el depósito, confírmenos el número de operación, por medio de un FAX al número 01-2216295.

[Regresar](#)

La Administración



Av. Du Petit Thouars 2804 - 2808

San Isidro - Lima -Perú

Teléfonos: **221-6295 - 7190372 - 7190373**